

Fiche technique provisoire Cœur Karaoké – Juillet 21

Durée : 50 minutes

Montage : 2 services avec pré-implantation avant l'arrivée de l'équipe (avec 2 électros, 2 machinistes, 1 sonnier)

Démontage : 1h30 (1 régisseur, 2 électros, 2 machinistes, 1 sonnier)

L'équipe du spectacle se compose de 6 ou de 7 personnes.

Attention, présence d'eau sur le plateau.

PLATEAU

Ouverture : 10 (8 min.)

Profondeur : 10 (7 min.)

Hauteur : 6 (4 min.)

Sol : recouvert d'un tapis de danse noir. Pendrillons à l'italienne, 3 plans à jardin, 3 plans à cour.

Frises au gril.

SCÉNOGRAPHIE

Fourni par la compagnie

3 tables gris métallisé sur roulettes.

Machinerie suspendue au gril: brume, pétales.

Fourni par le théâtre d'accueil

Tapis de sol noir de 10x10m.

1 cyclorama

LUMIÈRE

1 x console (Congo ou Eos)

2 x PC lentille fresnel 2kw avec volets

15 x PC 1kw avec volets

8 x découpes 614SX

4 x découpes 714SX

4 x découpes 613SX

8 x découpes Robert Julia "tibo" 500w

6 x TL graduables

10 x horiziodes asymétriques

1 x HMI fresnels 2,5kw

4 x découpes source four lustr +

8 x pieds fixes & platines

Puissance :

1 x ligne 32 A pour le gradateur fluo (6 lignes)

52 x circuits graduables

4 x directs

1 x dmx en régie

GÉLATINES

L501 / L711 / #119 - en cours -

Une fiche détaillée peut être envoyée sur demande.

VIDEO

1 x VP avec shutter

Le câblage nécessaire pour une régie placée au dessus du gradin

L'optique nécessaire pour une image de 10x6m

SON (infos supp. à venir)

Travail de spatialisation du son du compositeur de musique électronique.

8 enceintes avec possibilité de 8 envois distincts

2 subs

1 console son (précisions à venir)

2 micros HFS (fournis par la compagnie)